

# TP-4Sラベルセンサー感度調整手順(反射センサー)

ラベルが発行される際に「カミオクリエー」が発生する場合は、  
下記の手順に従ってラベルセンサーの感度調整を行ってください。

- |       |   |  |
|-------|---|--|
| ①     | 電源が切れている状態で、<br>プリンタ前面の <b>FEED</b> キーと <b>PAUSE</b> キーを押しながら電源を入れます                        | システムモード VO. O                                    |
| ②     | <b>FEED</b> キーを 4 回押し、 <b>PAUSE</b> キーを 1 回押します   | <4>センサー  |
| ③     | <b>FEED</b> キーを 1 回押し、 <b>PAUSE</b> キーを 1 回押します   | 調整   |
| ④     | <b>PAUSE</b> キーを 1 回押します  | 反射センサー   |
| ⑤     | ラベルの白い部分が反射センサーの上<br>になるようにラベルをセットします   |  |
| ⑥     | <b>FEED</b> キーを 3 秒以上押します<br>(右側に '＊' が表示されるまで押し続けます)                                       |  |
| ⑦     | <b>PAUSE</b> キーを 1 回押します  | 反射センサー<br>4. 3V*<br>調整完了                         |
| ⑧     | <b>FEED</b> キーを 2 回押し、 <b>PAUSE</b> キーを 1 回押します   | 調整<br>紙無しレベル                                     |
| ⑨     | ラベルをセンサー部から取り除きます   |  |
| ⑩     | <b>FEED</b> キーを 3 秒以上押します<br>(右側に '＊' が表示されるまで押し続ける)  | 紙無しレベル<br>反射センサー 1. 5V*<br>透過センサー 4. 8V*<br>調整完了 |
| ⑪     | <b>PAUSE</b> キーを 1 回押します  |  |
| ----- |   |  |
| ⑫     | 電源を入れ直します   | オンライン  |
| ⑬     | <b>PAUSE</b> キーを 1 回押します  | ポーズ  |
| ⑭     | <b>PAUSE</b> キーを 3 秒以上押し、 <b>PAUSE</b> キーを 1 回押します<br>手動設定 1 を選択し、 <b>PAUSE</b> キーを 1 回押します | センサー種別<br>1) 特殊反射センサー                            |
| ⑮     | ラベルが 2~3 枚発行されるまで、<br><b>PAUSE</b> キーを押し続けます (離すと停止します)                                     | 1) 特殊反射センサー<br>判別結果 可 (中)                        |
| ⑯     | <b>RESTART</b> キーを 1 回押します  | ポーズ  |
| ⑰     | <b>RESTART</b> キーを 1 回押します  | オンライン  |

以上の作業で、ラベルセンサーの感度調整が終了しました。動作テストを行ってください。