

TP-4X RAM クリア手順

※V2.6 以前

TP-4X の RAM クリア（初期化）を行います

※本作業を行うと、通信設定等の内部設定が全てクリアされます。本作業後、必要な設定を再度行って頂く必要があります。

① **電源が切れている状態**で、

プリンタ前面の **MODE** キーを押しながら電源を入れます。

システムモード V0.0

※画面上のプリンタのバージョンが V2.6 以前か確認し、該当する場合のみ作業を進行してください。

② 矢印キーで「<6>～」を選択し、**ENTER** キーを押します。

<6>RAM CLEAR

③ 「カウンタクリア」か「パラメータクリア」を選択し、**ENTER** キーを押します。

カウンタクリア
パラメータクリア

④ 「カウンタクリア」を選んだ場合、5 項目選択出来るので、各項目を選択し、**ENTER** キーを押します。

全カウンタ
ラベル走行距離
印字距離
カット回数
その他

「パラメータクリア」を選んだ場合、
「JA タイプ」を選択し、**ENTER** キーを押します。

JA タイプ

⑤ 「クリア完了 電源をオフして下さい」が表示され、TP-4X が RAM クリア（初期化）されます。

【全カウンタ/ラベル走行距離
印字距離/カット回数/その他】

クリア完了
電源をオフして下さい

JA タイプ

クリア完了
電源をオフして下さい

⑥ 電源を入れ直します。

以上で、RAM クリア作業が終了しました。

TP-4X RAM クリア手順

※V3.0 以降

TP-4X の RAM クリア（初期化）を行います

※本作業を行うと、通信設定等の内部設定が全てクリアされます。本作業後、必要な設定を再度行って頂く必要があります。

① **電源が切れている状態**で、

プリンタ前面の **MODE** キーを押しながら電源を入れます。

※画面上でプリンタのバージョンが V3.0 以降か確認し、該当する場合のみ作業を進行してください。

システムモード V0.0

② 矢印キーで「<5>～」を選択し、**ENTER** キーを押します。

<5>RAM クリア

③ 「カウンタクリア」か「パラメータクリア」を選択し、**ENTER** キーを押します。

カウンタクリア
パラメータクリア

④ 「カウンタクリア」を選んだ場合、5 項目選択出来るので、各項目を選択し、**ENTER** キーを押します。

全カウンタ
ラベル走行距離
印字距離
カット回数
その他

「パラメータクリア」を選んだ場合、
「JA タイプ」を選択し、**ENTER** キーを押します。

JA タイプ

⑤ 「クリア完了 電源をオフして下さい」が表示され、TP-4X が RAM クリア（初期化）されます。

【全カウンタ/ラベル走行距離
印字距離/カット回数/その他】

クリア完了
電源をオフして下さい

JA タイプ

クリア完了
電源をオフして下さい

⑥ 電源を入れ直します。

以上で、RAM クリア作業が終了しました。