

# TP-4S ネットワーク設定手順

TP-4S のネットワーク設定を行います

ネットワーク設定を変更する際や、パラメータクリア後に設定する必要があります

① 電源が切れている状態で、

プリンタ前面の **FEED** キーと **PAUSE** キーを押しながら電源を入れます

システムモード VO.O

② **FEED** キーを 6 回押し、**PAUSE** キーを 1 回押します

<6> INTERFACE

③ **PAUSE** キーを 1 回押します

(「有線 LAN/無線 LAN」を選択します)

有線 LAN/無線 LAN

④ **FEED** キーを 2 回押し、**PAUSE** キーを 1 回押します  
(「IP アドレス」を選択します)

IP アドレス

**FEED** or **RESTART** キーで使用する

192.168.010.020

ネットワークの設定値に合わせ **PAUSE** キーを押していきます

⑤ **FEED** キーを 1 回押し、**PAUSE** キーを 1 回押します  
(「サブネットマスク」を選択します)

サブネットマスク

**FEED** or **RESTART** キーで使用する

255.255.255.000

ネットワークの設定値に合わせ **PAUSE** キーを押していきます

⑥ **FEED** キーを 1 回押し、**PAUSE** キーを 1 回押します  
(「ゲートウェイアドレス」を選択します)

ゲートウェイ

**FEED** or **RESTART** キーで使用する

000.000.000.000

ネットワークの設定値に合わせ **PAUSE** キーを押していきます

⑦ **FEED** キーを 1 回押し、**PAUSE** キーを 1 回押します  
(「DHCP」を選択します)

DHCP

有効

**FEED** キーを 1 回押し、**PAUSE** キーを 1 回押します(無効に設定)

無効

⑧ **FEED** キーを 4 回押し、**PAUSE** キーを 1 回押します  
(「ポート番号」を選択します)

ポート番号

**FEED** or **RESTART** キーで使用する

09100

ネットワークの設定値に合わせ **PAUSE** キーを押していきます

⑨ 必要に応じて各項目を変更します  
※設定された内容を確認するには、「基本情報」を選択し、  
**PAUSE** キーを押します

印刷枚数 VO.O  
オンライン 000000  
IP:192.168.10.20

⑩ 電源を入れ直します

以上の作業で、ネットワーク設定変更作業が終了しました