

TP-4X ネットワーク設定手順

TP-4Xのネットワーク設定を行います。

ネットワーク設定を変更する際や、RAM クリア後に設定する必要があります。

- ① 電源が切れている状態で、

プリンタ前面の **MODE** キーを押しながら電源を入れます。

システムモード V0.0

- ② 矢印キーで「<7>～」を選択し、**ENTER** キーを押します。

<7> INTERFACE 設定

- ③ 「ネットワーク」を選択し、**ENTER** キーを押します。

ネットワーク

- ④ 「IP アドレス」を選択し、**ENTER** キーを押します。
矢印キーで使用するネットワークの設定値に合わせ
ENTER キーを押します。

IP アドレス

192.168.010.020

- ⑤ 「ゲートウェイアドレス」を選択し、**ENTER** キーを押し、
矢印キーで使用するネットワークの設定値に合わせ
ENTER キーを押します。

ゲートウェイアドレス

000.000.000.000

- ⑥ 「サブネットマスク」を選択し、**ENTER** キーを押します。
矢印キーで使用するネットワークの設定値に合わせ
ENTER キーを押します。

サブネットマスク

255.255.255.000

- ⑦ 「ポート番号」を選択し、**ENTER** キーを押します。
矢印キーで使用するネットワークの設定値に合わせ
ENTER キーを押します。

ポート番号

08000

- ⑧ 必要に応じて各項目を変更します。
※設定された内容を確認するには、「基本情報」を
選択し、**ENTER** キーを押します。

- ⑨ 電源を入れ直します。

オンライン
印刷枚数 00000

以上の作業で、ネットワーク設定変更作業が終了しました。