

TP-4Sメンテナンスカウンタ確認手順

TP-4S のメンテナンスカウンタ確認を行います。

- ① 電源が切れている状態で、
プリンタ前面の **FEED** キーと **PAUSE** キーを同時押ししながら
電源を入れます

システムモード V0.0

- ② **FEED** キーを 1 回押し、**PAUSE** キーを 1 回押します

<1>自己診断

- ③ **PAUSE** キーを 1 回押します。

カウンタ/パラメータ

- ④ **FEED** キーを 2 回押し、「印字方式」の「表示」を選択し、
PAUSE キーを 1 回押します

印字方式

熱転写
感熱
表示

- ⑤ 「表示」の「カウンタ」を選択し、**PAUSE** キーを 1 回押します
メンテナンスカウンタが画面に表示されます。

表示

カウンタ
調整値(PC)
保存エリア
USB シリアル番号

※TOTAL FEED は走行距離を示します。
消耗品部品の交換目安としてご活用下さい。

カウンタ

TOTAL FEED	0.0km
FEED	0.0km
FEED1	0.0km
FEED2	0.0km

- ⑥ **FEED** キーと **RESTART** キーを同時に 2 回押し、

<7>リセット

RESTART キーを 1 回押します

- ⑦ **PAUSE** キーを 1 回押します

	V0.0
オンライン	
印刷枚数	000000
IP:0.0.0.0	

※ オンライン画面に戻ります

以上の作業で、メンテナンスカウンタ確認作業が終了しました