

# TP-4X メンテナンスカウンタ確認手順

TP-4Xのメンテナンスカウンタ確認を行います。

- ① 電源が切れている状態で、  
プリンタ前面の **MODE** キーを押しながら電源を入れます。

システムモード	V0.0
---------	------

- ② 矢印キーで「<1>～」を選択し、**ENTER** キーを押します。

<1> 自己診断
----------

- ③ 「カウンタ/パラメータ」を選択し、  
**ENTER** キーを押します。

カウンタ/パラメータ
------------

- ④ 「印字方式」の「表示」を選択し、  
**ENTER** キーを押します。

印字方式
熱転写
感熱
表示

- ⑤ 「表示」の「カウンタ」を選択し、  
**ENTER** キーを押します。  
メンテナンスカウンタが画面に表示されます。

表示
カウンタ
調整値(PC)
保存エリア
USB シリアル番号

※TOTAL FEED は走行距離を示します。  
消耗品部品の交換目安としてご活用下さい。

カウンタ	
TOTAL FEED	0.0km
FEED	0.0km
FEED1	0.0km
FEED2	0.0km

- ⑥ 電源を入れ直します。

オンライン
-------

以上の作業で、メンテナンスカウンタ確認作業が終了しました。