

## TP-128 紙無しレベル調整手順(カミガアリマセン)

ラベルが発行される際に「カミガアリマセン」エラーが発生する場合は、  
下記の手順に従って紙無しレベル設定を行ってください。

- ① 電源が切れている状態で、  
プリンタ前面の **FEED** キーと **PAUSE** キーを  
押しながら電源を入れます。

<1>DIAG.      Vx. xx

※Vx. xx はファームウェアバージョン
  
- ② **FEED** キーを 4 回押します。

<5>SENSOR ADJ.
  
- ③ **PAUSE** キーを 4 回押します。

[PE]R1. 3V T4. 4V
  
- ④ ラベルをセンサー部から取り除きます。
  
- ⑤ **RESTART** キーを 3 秒以上押します。  
(右側に「\*」が表示されるまで押し続けます。)

[PE]R1. 3V T4. 4V    \*

  
**PAUSE** キーを押します。
  
- ⑥ 電源を入れ直します。

IN LINE MODE

以上の作業で、紙無しレベル調整が終了しました。動作テストを行ってください。