

TP-4S紙無しレベル調整手順(紙がありません用紙を交換して下さい)

ラベルが発行される際に「紙がありません用紙を交換して下さい」エラーが発生する場合は、下記の手順に従って紙無しレベル調整を行ってください。

- ① 電源が切れている状態で、
プリンタ前面の **FEED** キーと **PAUSE** キーを押しながら電源を入れます。
- ② **FEED** キーを 4 回押し、**PAUSE** キーを 1 回押します。
- ③ **FEED** キーを 1 回押し、**PAUSE** キーを 1 回押します。
- ④ **FEED** キーを 2 回押し、**PAUSE** キーを 1 回押します。
- ⑤ ラベルをセンサー部から取り除きます。
- ⑥ **FEED** キーを 3 秒以上押します。
(右側に「*」が表示されるまで押し続けます。)
- ⑦ **PAUSE** キーを 1 回押します。
- ⑧ 電源を入れ直します。

システムモード VO. O

<4>センサー

調整

調整
紙無しレベル

紙無しレベル
反射センサー 1.5V*
透過センサー 4.8V*
調整完了

オンライン

以上の作業で、紙無しレベル調整が終了しました。動作テストを行ってください。