

TP-128 リボンテンション調整手順

リボンテンション調整を行います。

※「リボンエラー」の発生・リボン皺による印字不良が発生した場合に行ってください。

- ① **電源が入っている状態**で、
プリンタ前面の **PAUSE** キーを押します。

ホース

- ② **RESTART** キーを **3 秒** 以上押します。

<1>RESET

- ③ **FEED** キーを **2** 回押します。

<3>ADJUST SET

- ④ **PAUSE** キーを **7** 回押します。

RBN ADJ [FW] xx

※ xx は現在の設定値

- ⑤ **FEED** キー又は **RESTART** キーを押して値を調整します。
(+0~-15)

RBN ADJ [FW] xx

※ xx は設定値

- ⑥ **PAUSE** キーを 1 回押します。

RBN ADJ [BK] xx

※ xx は現在の設定値

- ⑦ **FEED** キー又は **RESTART** キーを押して値を調整します。
(+0~-15)

RBN ADJ [BK] xx

※ xx は設定値

- ⑧ **PAUSE** キーを **3** 回押します。

<3>ADJUST SET

- ⑨ **FEED** キーを **2** 回押します。

<1>RESET

- ⑩ **PAUSE** キーを **1** 回押します。

IN LINE MODE

※推奨設定値 [FW] -5、[BK] +0（値はリボンの幅、種類により異なります。）

※調整後はリボンの巻き径によりエラーが発生する事があります。

※巻出し側の径が大きい時と小さい時それぞれエラーが発生しないかご確認下さい。

以上の作業で、リボンテンション調整作業が終了しました。