

TP-4S パラメータクリア手順

TP-4S のパラメータクリアを行います

※本作業を行うと、通信設定等の内部設定がクリアされます。本作業後、必要な設定を再度行って頂く必要があります

① 電源が切れている状態で、
プリンタ前面の **FEED** キーと **PAUSE** キーを押しながら電源を入れます

システムモード VO.0

② **FEED** キーを 5 回押し、**PAUSE** キーを 1 回押します

<5>RAM CLEAR

③ **FEED** キーを 2 回押し、**PAUSE** キーを 1 回押します

パラメータクリア

④ **FEED** キーを 1 回押し、**PAUSE** キーを 1 回押します
(「JA タイプ」を選択します)

JA タイプ

※ 進行状況が ‘クリア中’ で表記され、完了すると ‘クリア完了’ と表示されます

JA タイプ

クリア完了
電源をオフしてください

⑤ 電源を入れ直します

オンライン VO.0
印刷枚数 000000
IP:0.0.0.0

以上の作業で、パラメータクリア作業が終了しました