

TP-4X紙無しレベル調整手順(紙がありません用紙を交換して下さい)

ラベルが発行される際に「紙がありません用紙を交換して下さい」エラーが発生する場合は、下記の手順に従って紙無しレベル設定を行ってください。

- ① 電源が切れている状態で、
プリンタ前面の **MODE** キーを押しながら電源を入れます。

システムモード V2.6E

- ② 矢印キーで「<5>~」を選択し、**ENTER** キーを押します。

<5> センサー調整

- ③ 紙無しレベルを選択し、**ENTER** キーを押します。

紙無しレベル

- ④ ラベルをセンサー部から取り除きます。

- ⑤ **ENTER** キーを 3秒以上押し、感度を調整します
調整完了後、**ENTER** キーを押します。

反射センサー 1.5V *
透過センサー 4.8V *
調整完了

- ⑥ **ENTER** キーを 1 回押します。

- ⑦ 電源を入れ直します。

オンライン

以上の作業で、紙無しレベル調整が終了しました。動作テストを行ってください。