



# キャプスタンローラーの交換方法

TP-128

 <b>警告</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>● 使用していたサーマルヘッドの印字部周辺は、高温になっている場合がありますので注意してください。火傷の原因となることがあります。</li></ul>
 <b>注意</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>● サーマルヘッド印字部とキャプスタンローラーを傷付けないよう注意してください。紙送り不良や印字不良の原因となります。</li></ul>

- 1 電源スイッチを切る。
- 2 トップカバーを開き、印字ヘッド機構部を開く。
- 3 マイナスドライバーで押してフックを外し、キャプスタンローラーフックを解除する。
- 4 PC板側(奥側)のキャプスタンローラーフックも同様に解除し、キャプスタンローラーを交換する。
  - 手前のベアリングを外しておくと、キャプスタンローラーを外しやすくなります。
- 5 キャプスタンローラーフックを元どおりに固定する。
- 6 動作確認を行い、印字品質を確認する。

