

TP-4S カウンタクリア手順

TP-4S のカウンタクリアを行います

※本作業を行うと、内部設定がクリアされます

- ① 電源が切れている状態で、
プリンタ前面の **FEED** キーと **PAUSE** キーを押しながら電源を入れます

システムモード VO.0

- ② **FEED** キーを 5 回押し、**PAUSE** キーを 1 回押します

<5>RAM CLEAR

- ③ **FEED** キーを 1 回押し、**PAUSE** キーを 1 回押します

カウンタクリア

- ④ **PAUSE** キーを 1 回押します

全カウンタ

※ 進行状況が 'クリア中' で表記され、完了すると 'クリア完了' と表示されます

全カウンタ

クリア完了
電源をオフしてください

- ⑤ 電源を入れ直します

VO.0
オンライン
印刷枚数 000000
IP:0.0.0.0

以上の作業で、カウンタクリア作業が終了しました